

CaTeFo

Audio & Video Equipment



Star200

デュアルチャンネル・デジタルワイヤレス ピンマイク

概要

CaTeFo Star200は、新世代の2.4GHzデュアルチャンネル・ワイヤレスマイクシステムです。スマートフォン、タブレット、デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、PCなどに2つのトランスミッター（送信機）からの音声を同時に入力することが可能です。

安定した動作を可能とするオーディオシステムを提供する為に「CAテクノロジー」を開発。

CaTeFoStar200を使用し、明瞭で高品質のサウンドを正確に収録することが可能です。

CaTeFo Star200のT1キットにはトランスミッターが1台、T2キットにはトランスミッターが2台含まれています。非常に小型で軽量なので、シャツや洋服にクリップで留めて使用することが可能です。

受信機には16段階の音声調整機能と、リアルタイムで音声をモニターできる3.5mmヘッドフォン端子を搭載しています。

製品紹介

Star200 トランスミッター (送信機) TX



① 電源ボタン

長押しで電源のオン/オフを行います。

- ② LED インジケーター
ペアリングの状態を表示します。
- ③ マイクインプット
付属のピンマイクを接続します。
- ④ 内蔵マイク
トランスミッター本体に内蔵された
小型マイクです。
- ⑤ ペアリングボタン
同時に押す事でペアリングモードに入ります。

Star200 レシーバー (受信機) RX



- ① **電源ボタン**
長押しで電源のオン/オフを行います。
- ② **LED インジケーター**
ペアリングの状態を表示します。
- ③ **オーディオアウトプット**
付属のケーブルを使用し、スマートフォン、カメラ、レコーダーなどに接続してください。
- ④ **3.5mm モニタージャック**
イヤホンなどを使用し、リアルタイムにマイクの音声をモニター可能です。
- ⑤ **ペアリングボタン**
 - 1. 同時に押すことでペアリングモードに入ります。
 - 2. ボリュームの調整を行います。

使用方法

1. 電源ボタンを長押しし、トランスミッターとレシーバーの電源を入れます。
2. ピンマイクを使用する場合は、ピンマイクをトランスミッターに接続してください。
3. トランスミッターとレシーバーはペアリングされた状態で出荷されていますが、ペアリングが必要な場合は、6ページの「ペアリング方法」をご参照ください。
4. レシーバーをカメラ、レコーダー、ミキサーなどに接続する場合は、付属のTRS-TRSケーブルを使用してください。またスマートフォンやタブレットに接続する場合は、付属のTRS-TRRSケーブルを使用してください。
5. これで準備は完了です。

ペアリング方法

1. トランスミッターの「+」「-」ボタンを同時に押すと、
LEDが約1秒おきに点滅します。
2. 同じようにレシーバーの「+」「-」ボタンを同時に押すと、LEDが約1秒おきに点滅します。
3. トランスミッターとレシーバーのペアリングが自動的に行われます。
4. ペアリングが完了するとトランスミッターとレシーバーのLEDインジケーターが点灯します。
もし点灯しないようであれば、ペアリングをやり直

スペック

トランスミッター

通信方式	2.4GHz デジタル方式
RFパワー	10dBm
RFモジュレーション	GFSK
周波数特性	20Hz-20KHz
有効距離	50m(遮閉物がない場合)
電源	内蔵バッテリーもしくはUSB DC5V
連続使用可能時間	約4時間
オーディオ入力	内蔵マイクもしくは外部マイク
重量	24g
サイズ	42 × 42 × 15mm

レシーバー

通信方式	2.4GHz デジタル方式
RFパワー	10dBm
RFモジュレーション	GFSK
オーディオ出力特性	35Hz-15KHz (3dB)
有効距離	50m(遮閉物がない場合)
電源	内蔵バッテリーもしくはUSB DC5V
連続使用可能時間	約6時間
オーディオ出力	TRS-TRSケーブルもしくは TRS-TRRSケーブル
重量	24g
サイズ	42×42×15mm

同梱内容

Star200 T1

- 1×Star200 TX トランスミッター
 - 1×Star200 RX レシーバー
 - 1×ピンマイク
 - 1×3.5mm TRS - TRRS ケーブル
 - 1×3.5mm TRS - TRS ケーブル
 - 2×USB Type C 充電ケーブル
 - 1×ユーザーマニュアル
 - 1×保証書
-

Star200 T2

- 2×Star200 TX トランスミッター
- 1×Star200 RX レシーバー
- 2×ピンマイク
- 1×3.5mm TRS - TRRS ケーブル
- 1×3.5mm TRS - TRS ケーブル
- 3×USB Type C 充電ケーブル
- 1×ユーザーマニュアル
- 1×保証書

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002 愛知県名古屋市天白区焼山1丁目813番地
カスタマーサポート E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp